

Make Your Mark Label print programma



Inhoud

Welkom	3
Hoofdstuk 1 Installatie en snelstart	4
Installatie vereisten	5
Make Your Mark Installeren	6
Installatie dongle/sleutel	7
Upgraden van een vorige versie	8
Snelstart	9
Hoofdstuk 2 Eenvoudige functies	18
Toevoegen van nieuwe media	19
Barcodes	21
Automatische nummering	23
De ontwerper gereedschappen	25
Hoofdstuk 3 Extra functies	27
Datum en tijd	28
Importeren/exporteren van gegevens	31
Automatisch printen	39
Hoofdstuk 4 Printer-installatierichtlijnen	44
Installatie HiQ a4 +	45
Installatie HiQ-a4 + perforatie/voledig snijden /snijcombinatie	65
Installatie HiQ e4	70
Installatie Epson LQ 680 ESC/P 2	84
Klantenservice	92

Welkom

Met hun jarenlange kennis en ervaring heeft Thermopatch het Make Your Mark-Label programma ontwikkeld. Het programma is speciaal gemaakt voor gebruik met de labelsystemen en het labelmateriaal van Thermopatch.

Het programma beheert de verschillende printers die door Thermopatch geleverd worden met specifieke codes om de informatie op de labels te printen.

Hoofdstuk 1 Installatie en snelstart

Wat u in dit hoofdstuk kunt vinden

Installatie vereisten	5
Make Your Mark Installeren	6
Installatie dongle/sleutel	7
Upgraden van een vorige versie	8
Snelstart	9

Installatie vereisten

Make Your Mark wordt alleen ondersteund voor de besturings systemen Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8.

Nodig voor installatie

Een nieuwe installatie van Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 wordt aangeraden en voorkomt een groot aantal problemen die zich tijdens de installatie kunnen voordoen en die de installatie zelfs kunnen blokkeren als het besturings systeem niet correct functioneert. Voor de installatie zijn administrator rechten op het Werkstation/Computer nodig om Make Your Mark labelprogrammatuur en de printerdriver(s) te installeren.

Systeemvereisten voor de installatie

- 15 MB Beschikbare ruimte op de harddisk
- Voor Windows XP minimum 512 MB RAM
- Voor Xp is 1024 MB RAM aanbevolen
- Voor Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 minimum 1024 MB RAM
- Voor Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 wordt 2048 MB RAM aanbevolen
- Een CD/DVD-speler geinstalleerd op de computer
- 2 beschikbare USB-ingangen op de computer
- Een vrije LTP/Parallele poort voor de Epson LQ680 of de CAB e4
- Uw orginele installatie-CD voor her besturings systeem
- Voldoende ruimte voor het plaatsen van de printer en de benodigdheden, stopcontacten en optioneel een ononderbroken stroomtoevoer

Make Your Mark Instaleren

Belangrijk:

Voordat u met de installatie van het Make Your Markprogramma begint, moet u er zeker van zijn dat u de printer heeft geïnstalleerd die u wilt gebruiken voor dit programma. Gelieve de installatie instructies voor de printer te lezen, verderop in deze handleiding.

Starten met de installatie van Make Your Mark.

Doe de Thermopatch support-CD in de cd-rom speler. De CD zal automatisch starten.

Klik op 'Software' en dan op 'Make Your Mark'.

Selecteer de taal die u tijdens de installatie wilt gebruiken.

Selecteer de locatie waar u Make Your Mark wilt installeren.

Kies voor de complete installatie.

Vul de taal in die u voor de applicatie wilt gebruiken.

U kunt ervoor kiezen om een desktopicoon te maken en een snelstarticoon.

Klik op installeren.

Het programma wordt nu op uw computer geïnstalleerd. Wacht tot het volgende scherm verschijnt.

Klik op einde en dan is Make Your Mark geïnstalleerd.



Als dit bericht verschijnt dan is de USB dongle/sleutel niet herkend. Zie volgende hoofdstuk Installatie dongle/sleutel.

Installatie dongle/sleutel

Doe de USB dongle/sleutel in een beschikbaar USB-port in de computer.

Het volgende bericht zal kort daarna verschijnen in de rechterhoek van het scherm.

'Found new hardware Feitian ROCKEY4 USB'

Na de installatie kan het Make Your Mark-programma gebruikt worden zonder in DEMO-modus te printen.

! Installeer eerst Make Your Mark voordat u de USB dongle/ sleutel in de computer doet aangezien de drivers tezamen met het programma geïnstalleerd worden.

Upgraden van een vorige versie

Belangrijk: 1

Voordat u de installatie van het Make Your Markprogramma start, maakt u een back-up van de volgende folders: database, lay-out en media.

Deze folders zijn te vinden op de locatie waar Make Your Mark geïnstalleerd was. Dit is om te voorkomen dat u gegevens verliest die in een vorige versie gebruikt zijn.

Nadat u een back-up heeft gemaakt, doet u de nieuwe Thermopatch-CD in uw cdrom speler of u doet een instalatie van Make Your Mark dat u van www.thermopatch.com heeft gedownload.

U kunt de installatie instructies volgen die hierboven vermeld staan (pagina 6).

Nadat u Make Your Mark heeft bijgewerkt, kunt u de nieuwe versie gebruiken.

8

Snelstart

Deze snelstartergids legt uit hoe u een eenvoudig naamlabel kunt aanmaken zoals het voorbeeld hieronder:

Mr. Jones Make your Mark

Waar een variabele tekst voor de naam en een vaste tekst eronder gebruikt wordt.

Start het Make Your Mark-programma.

📕 Thermopatch - Make Your Mark 1.36		_ 🗆 🗙
Bestand Extra Help		
5 Thermopatch		
Make Your Mark		
	Make Your Mark	
Print wizard	Deze software kan gebruikt worden om labels te ontwerpen en te printen.	
Opties		
Geavanceerd		
Make Your Mark sleutel nr. 1551907955		

Klik op Geavanceerd.

Thermopatch - Make Your Mark 1.36		
Bestand Extra Help		
3 Thermopatch		_
age Geavanceerd		
	Geavanceerd	
Label ontwerper	Onder Geavanceerd staan de opties om lay outs, labels en databases te definieren.	
Media beheer		
Database beheer		
		Sluiten
ake Your Mark deutel or 1551907955		-

Hier kunt u de label layout bepalen, afmetingen toevoegen en veranderen en met gegevensbestanden werken. Met Plytex, Diecut en Hytex hoeft u geen afmetingen te veranderen. Deze zijn vast en moeten niet veranderd worden behalve als een Thermopatch-technicus dit aangeeft.

In dit voorbeeld gebruiken we alleen de Label Ontwerper.

📕 Thermopatch - Make Your Mari	1.36	
Bestand Extra Help	er	1
Label layout bewerken of aanma	ken	
Media code Label naam	Voorbeeld Actie: Deze label layout bewerken Maak een nieuwe label layout Media Maam Naam Naam Een kopie van deze label layout Nieuw label Nieuw label Naam O Deze label layout Nieuw label Naam O Deze label layout verwijderen Verwijderen Verwijderen	t bewerken
Make Your Mark sleutel nr. 1551907955	<vorige volgende=""> Opslaan Annuleren</vorige>	Voltooien

Op dit scherm ziet u 3 secties, de linkersectie laat alle beschikbare ontwerpen zien, de middelste sectie geeft een weergave van het geselecteerde ontwerp en de rechtersectie bevat de acties die u kunt uitvoeren.

Selecteer het selectievak 'Maak een nieuwe label layout'.



We gaan een Plytex-label aanmaken met de afmetingen 41 x 14,4mm.

U selecteert dit van de lijst door op de dropdown pijl te klikken op de Media lijst.

Hierna kunt u de lay-out een naam geven, wij noemen dit label: 'SimpleNameLabel' maar u kunt natuurlijk ook een andere naam kiezen. Klik op Volgende



U bent nu in de Label ontwerper, aan de linkerkant van het scherm ziet u de gereedschappen die beschikbaar zijn in Make Your Mark, voor een compleet overzicht van alle gereedschappen moet u in het hoofdstuk de ontwerper gereedschappen kijken.

Voor dit voorbeeld gebruiken we alleen 'Tekst regel', dit kan gevonden worden met dit icoon **m**.

Klik op dit icoon en u zult de cursor zien veranderen.

Klik nu en houd de muisknop vast op het label, rek het vak uit tot u het gewenste formaat heeft.



Laat dan de muisknop los.

Klik op de gele vak, u ziet dan het volgende scherm.

🔊 🗇 👍 🖹 🔜 🗃 🔲 🕅 🔲	
	Veldhaam
	Tekst
•	

Selecteer aan de rechterkant de 'Veldnaam' selectievak, en selecteer DATA1.



Wordt de tekst aan de linkerkant gealigneerd, met de horizontale aligneerknop kunt u dat veranderen.



Het gegevensveld is nu gecentreerd. Het is nu tijd om de tekst eronder toe te voegen.

Selecteer wederom het icoon, **klik en houd** de linker muisknop vast, sleep dan een vak onder de eerste.

Klik in het vak, en typ de vaste tekst achter het selecteervak, in dit voorbeeld hebben we 'Make Your Mark' getypt maar u bent hier vrij om de tekst te typen die u wilt. Denk eraan dat dit de vaste tekst is en ontworpen is om op alle labelten te verschijnen die geprint worden met deze layout. Deze tekst zal ook in het midden van het label gealigneerd zijn en het lettertype zal VET afgedrukt worden.



Als u klaar bent zou uw scherm er als volgt uit moeten zien:

Nu kunt u dit label gebruiken om naamlabels te printen. Ga terug naar het hooftdmenu en klik op "Print wizard".

Thermopatch - M	lake Your Mark 1.36	
Bestand Extra Hel	e batch Vizard	
Media code	Label naam	Voorbeeld
PLY4114C4	SimpleNameLabel	Data1
		Make your mark
		Volgende > Annuleren Voltooien
ke Your Mark sleutel r	w. 1551907955	

U ziet de lay-out die zojuist is ontworpen aan de linkerkant aan de rechterkant ziet u een voorbeeld van uw label "klik op volgende"

In dit scherm kunt u een database selecteren of een nieuwe aanmaken. Aangezien dit de eerste keer is dat het programma word gebruikt maken we een nieuwe database aan. Databases kunnen vele namen en andere belanrijke informatie bevatten.

In dit voorbeeld maken we een database genaamt Department A.

Department A

Klik op volgende U zit nu in het data invoer gedeelte van het programma.

🗰 Thermopatch - Make Your Mark 1.36	
Bestand Extra Help	
D Thermopatch	
Print Wizard Selecteer records om te printen	3
	Label layout: SimpleNameLabel Database: Department A
	Labelprinter CutePDF Writer
	Starten bij label 1 🤤
Make your mar	k Print
Selecteer Aantal Data1	Selecteer alles
	Selecteer niets
<geen gegevi<="" td=""><td>Selecteer</td></geen>	Selecteer
	Deselecteer
He = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	(2)
Zoeken in Data1 🔽 Zoektekst	Zoeken Zoek volgende
daka Your Mark darital nr. 1551907955	Opslaan Voltooien

Controleer rechts of de juiste printer geselecteerd is. Klik op het + logo om een record toe te voegen. Voeg een naam toe, in dit voorbeeld 'MR. Jones', u zou dit op uw scherm moeten zien staan.

Thermopatch - Make Your Mark 1.36	
Bestand Extra Help	
Thermopatch	
Print Wizard Selecteer records om te printen	
	Label layout: SimpleNameLabel
Mr Jones	Database: Department A
IVII. JUIIES	Labelprinter CutePDF Writer
	Starten bij label 1
Make your mark	Bit
Marce your mark	1.008
electeer Aantal Data1	Selecteer alles
V 1 C Mr. Jones	Selecteer niets
	Selecteer
	Deselecteer
K 4 4 ▶ → → → × <_	()

U kunt zoveel namen toevoegen als u wil op deze manier.

16

estand Extra Help		
5 Thermopatch		
Print Wizard Selecteer records om te printen		:
	Label layout: SimpleNamel	Label
Mrs Jackson	Database: Department A	Cut-PDE)////
	Starten bij label	1
Make your mark		
Make your mark		Print
ielecteer Aantal Data1		Selecteer alles
✓ 1 < Mrs. Jackson		Selecteer niets
		Selecteer
		Deselecteer
		2
Coeken in Data1 💉 Zoektekst	Zoeken Zoek vo	olgende

Klik op print

de geselecteerde records worden nu geprint.

U bent nu klaar om simpele naam etiketten printen en u kan de labels en fonts bewerken.

Hoofdstuk 2 Eenvoudige functies

Wat u in dit hoofdstuk kunt vinden

Toevoegen van nieuwe media	19
Barcodes	21
Automatische nummering	23
De ontwerpers gereedschappen	25

Toevoegen van nieuwe media

De Make Your Mark is standaard voorzien van een groot aantal verschillende etikettypen en afmetingen.

Types zoals Diecut, Plytex en Hytex zijn vaste formaten en hoeven niet veranderd te worden, maar Pentade, Minilogic en HiQ kunnen in elke lengte aangemaakt worden.

In dit voorbeeld zullen we een nieuw HiQ-label maken met formaat 70 mm x 50 mm.

Klik op Toevoegen in de Media Beheer. Het volgende scherm verschijnt.

Therm	opatch - Make You	ır Mark	1.36									- 0 🛛
Bestand	Extra Help											
The T	hormonatch											
- Contraction	nennopuren											
	Media Behe	er										
	icula Delle											
Туре	Code	^	Geselecteer	de Media)		
			Tune	-		~						
DieCut	DC10050	ヨ	Type		1							
DieCut	DC8212C2		Code									
DieCut	DC8213		Omschrijving	3								
DieCut	DC8217											
DieCut	DC8225											
DieCut	DC8232											
DieCut	DC8238											
DieCut	DC8242											
DieCut	DC8244		Kantlijnen				-			1		
DieCut	DC8260		Links	0.00	🗘 mm	Rechts	0.00		mm			
DieCut	DC828C2		Davan	0.00	A	Onder	0.00					
DieCut	DC9250		Doven	0.00	*] IIIII	Onder	0.00	(*)	mm			
HiQ	HIQ3020		Label forma	st								
HiQ	HIQ4018		Breedte	2.54	â mm	Hoogte	2.54		mm			
HiQ	HI04025	M		17.1.1	<u></u>			100	1			
Toevoeg	en Verwijderen											
										laan	oepasse	nnuleren
	lark sleutel nr. 1551902	7955										

Selecteer het HiQ-type.

Туре	HiQ	~	
Code			

Vul het formulier in, bijvoorbeeld zoals hieronder.

Geselecteerd	e Media		
Туре	HiQ	~	
Code	HIQ7050		
Omschrijving	HiQ 70mm x 50	mm	

Links	0.00	🗘 mm	Rechts	0.00 🚔 mm
Boven	0.00	🔹 mm	Onder	0.00 🐑 mm
Label form	aat			
Decedes	70.00	A mm	Hoosto	50.00 🕋 mm

Klik op **Opslaan**, de nieuwe media kunnen nu gebruikt worden in de ontwerper.

Barcodes

Een korte uitleg over hoe de barcodes in Make Your Mark gebruikt moeten worden.

Er zijn meer dan 30 verschillende barcodetypen beschikbaar voor gebruik.

Het barcodetype dat het meest gebruikt wordt is Interleaved 2 of 5.

01234567

Andere typen zijn:

Code 128, Code 39, EAN 13, EAN 128 en vele andere.

Als u een barcode selecteert, dan kunt u de weergave beheren met behulp van het linkersectie.

Hiermee kunt u het lettertype, de lettergrootte en positie van de leesbare tekst veranderen.

Een praktische functie op deze pagina is de optie om de barcode te roteren in stappen van 90°.

Dec 2012 NL

Symbologie	Interleaved 2-of-5
Data Be	eld
V Toon lea	asbaar label
Lettertype	Tr Arial V Kleur Zwart V
Grootte	25 📚 % van barcode hoogte
Positie	Onder midden
Stijl	Vet Schain Onderstreept
Transpa	rant dkleur 🚺 Wit 💌
Lijnkleur	Zwart 💌
Hoek	0

Om de gegevens op de barcode de beheren, klik op de Gegevens tab.

Basisinstellingen zoals de barcodelengte en het gegevensveld kunnen hier worden ingesteld.

~

8 😒 (zonder controlegetal)

Voor sommige barcodetypen, zoals de Interleaved 2 of 5, bestaat de optie om een controle getal aan de code toe te voegen.

In de print wizard voert u de gegevens voor de barcode in.

Lees het volgende hoofdstuk over Automatische nummering voor meer informatie.

Dec 2012 NL

Controlegetal methode	Mod11	
Database field	Data1	1

Automatisch controlegetal toevoe

Interleaved 2-of-5

Symbologie Data Beeld

Barcode lengte

Automatische nummering

In sommige gevallen heeft u een getal nodig dat automatisch vermeerdert, elke keer als u print.

Om dit te illustreren maakt u het volgende label aan.



De naam is een vaste tekst, de barcode is een Interleave 2 of 5 met 8 cijfers en geen controle getal. Data1 zal de variabele zijn voor de nummers.

Ga naar de Print Wizard en voeg een record toe.

📕 Thermopatch - Make Your Mark 1.36	
Bestand Extra Help	
D Thermopatch	
Selecteer records om te printen	3
	Label layout: SimpleNameLabel
Thermonatch	Database: Department A
mennopaton	Labelprinter EPSON LQ-680 ESC/P 2
	Starten bij label 1
0000001	Print
]
Selecteer Aantal Data1	Selecteer alles
	Selecteer niets
	Selecteer
	Deselecteer
	>
Zoeken in Data1 V Zoektekst	Zoeken Zoek volgende
	Opslaan Voltooien
Make Your Mark sleutel nr. 1551907955	

Typ 100 in het hoeveelheidsveld, voer {1} in Data1.

Klik op print.

Het programma zal nu starten met het printen van barcodes van **00000001** tot **00000100**.

Hierna ziet u dat het nummer in Data1 veranderd is van 1 tot 101, dit betekent dat de volgende keer dat een printcommando gegeven wordt, het beginnummer 101 zal zijn.

Gebruik [] om per record te printen. Gebruik { } om per database te printen.

De ontwerpgereedschappen

Deze sectie legt het gebruik van de ontwerpgereedschappen uit die beschikbaar zijn in Make Your Mark.

Dit wordt gebruikt om voorwerpen op het label te selecteren.

Linkermuisklik om een voorwerp te selecteren.

- Hiermee kunt u in- en uitzoomen op delen van het label. Linkerknop om in te vergroten, rechter knop om te verkleinen.
- Dit is een optie om barcodes aan uw label toe te voegen.

Klik en houd de linker muisknop vast om een nieuw barcode in te voegen.

Een Ole-voorwerp kan vooraf geformatteerde tekst bevatten die van andere programma's zoals MS Word® gekopieerd is.

Klik en houd de linker muisknop vast om een nieuw Ole vak in te voegen.

abc Dit rekt de tekst uit zodat het compleet in het vak past.

Klik en houd de linker muisknop vast om een nieuw Stretch tekst vak in te voegen.

- Dit voegt een vak toe waar u een eenregel-tekstvak kan toevoegen.
 - Klik en houd de linker muisknop vast om een nieuwe een lijn tekst vak in te voegen.
- Tekstvakken met meerdere regels zullen de tekst verdelen over het vak op het label.
 Klik en boud de linker muisknon vast om een nieuw

Klik en houd de linker muisknop vast om een nieuwe Multilijn Tekstvak in te voegen.

Dit zijn werktuigen om lijnen, vakken en cirkels te
 tekenen.
 Klik op boud de linker muiskpop vast om oon van de linker muiskpop vast om oon v

Klik en houd de linker muisknop vast om een van de objecten toe te voegen.

- Gebruik dit gereedschap om plaatjes in uw ontwerp te importeren.
- Klik of sleep de muis om nieuwe polylijn voorwerpen in te voegen. Gebruik de linker muisknop om lijnpunten toe te voegen en de rechterknop om punten te verwijderen.
- Dit zijn werktuigen om uw werk te annuleren of opnieuw te doen.
 - Gebruik dit gereedschap om te kopiëren wat u geselecteerd heeft en om het te verwijderen.
- Dit gereedschap maakt een kopie van wat u heeft geselecteerd.

	Gebruik dit gereedschap om te plakken wat u gekopieerd heeft.
	Laat het rooster zien.
	Laat een deel van de roosterlijnen zien.
	Laat de voorwerpframes zien.
E	Zoom in tot paginabreedte.
	Zoom naar volle pagina.
X = 16.5	Gebruik deze velden om de coördinaten voor de plaats van het label in te voeren.
Height =	5.00 🗑 widh = 31.00 💭 Deze velden passen de hoogte en de breedte van het label aan dat u geselecteerd heeft.
b	Gebruik dit gereedschap om de geselecteerde tekst vet af te drukken.
1	Cursiveert het lettertype dat u geselecteerd heeft.
<u>u</u>	Gebruik dit om de tekst die u geselecteerd heeft te onderstrepen.
	Horizontale belijning
Tr Arial	Selecteer uw lettergrootte en kleur hier.
Tr Arial	 11 Black Selecteer uw lettergrootte en kleur hier. Gebruik deze optie om de kleuren die u wilt gebruiken voor uw lettertype te personaliseren.
Tr Arial	 11 Black Selecteer uw lettergrootte en kleur hier. Gebruik deze optie om de kleuren die u wilt gebruiken voor uw lettertype te personaliseren. Om het voorwerp te roteren dat u geselecteerd heeft.
Tr Arial	 11 Black Selecteer uw lettergrootte en kleur hier. Gebruik deze optie om de kleuren die u wilt gebruiken voor uw lettertype te personaliseren. Om het voorwerp te roteren dat u geselecteerd heeft. Gebruik deze gereedschappen om voorwerpen op de voorgrond of achtergrond van uw label te plaatsen
The Arial	 11 Black Selecteer uw lettergrootte en kleur hier. Gebruik deze optie om de kleuren die u wilt gebruiken voor uw lettertype te personaliseren. Om het voorwerp te roteren dat u geselecteerd heeft. Gebruik deze gereedschappen om voorwerpen op de voorgrond of achtergrond van uw label te plaatsen Hier kunt u de regelbreedte selecteren voor de regels die u wilt gebruiken.
	 I Black Selecteer uw lettergrootte en kleur hier. Gebruik deze optie om de kleuren die u wilt gebruiken voor uw lettertype te personaliseren. Om het voorwerp te roteren dat u geselecteerd heeft. Gebruik deze gereedschappen om voorwerpen op de voorgrond of achtergrond van uw label te plaatsen Hier kunt u de regelbreedte selecteren voor de regels die u wilt gebruiken. Klik hier om de kantlijnen te selecteren die u wilt gebruiken.
7t Arial	 I Black Selecteer uw lettergrootte en kleur hier. Gebruik deze optie om de kleuren die u wilt gebruiken voor uw lettertype te personaliseren. Om het voorwerp te roteren dat u geselecteerd heeft. Gebruik deze gereedschappen om voorwerpen op de voorgrond of achtergrond van uw label te plaatsen Hier kunt u de regelbreedte selecteren voor de regels die u wilt gebruiken. Klik hier om de kantlijnen te selecteren die u wilt gebruiken. Selecteer de lijn hier.
	 I Black Selecteer uw lettergrootte en kleur hier. Gebruik deze optie om de kleuren die u wilt gebruiken voor uw lettertype te personaliseren. Om het voorwerp te roteren dat u geselecteerd heeft. Gebruik deze gereedschappen om voorwerpen op de voorgrond of achtergrond van uw label te plaatsen Hier kunt u de regelbreedte selecteren voor de regels die u wilt gebruiken. Klik hier om de kantlijnen te selecteren die u wilt gebruiken. Selecteer de lijn hier. Gebruik deze gereedschappen om de kantlijn aan de gewenste kant te aan te brengen.
	 I Black Selecteer uw lettergrootte en kleur hier. Gebruik deze optie om de kleuren die u wilt gebruiken voor uw lettertype te personaliseren. Om het voorwerp te roteren dat u geselecteerd heeft. Gebruik deze gereedschappen om voorwerpen op de voorgrond of achtergrond van uw label te plaatsen Hier kunt u de regelbreedte selecteren voor de regels die u wilt gebruiken. Klik hier om de kantlijnen te selecteren die u wilt gebruiken. Selecteer de lijn hier. Gebruik deze gereedschappen om de kantlijn aan de gewenste kant te aan te brengen. Selecteer deze gereedschappen voor het horizontaal en/of verticaal centreren van uw label.

Hoofdstuk 3 Extra functies

Wat u in di	t hoofdstuk	kunt v	inden
-------------	-------------	--------	-------

Datum en tijd	28
Importeren/exporteren van gegevens	31
Automatisch printen	39

Datum en tijd

Met Make Your Mark is het mogelijk om de tijd en datum aan uw label toe te voegen.

Selecteer: Print Wizard.

Thermopatch - M	ake Your Mark 1.36	- 0
Bestand Extra Help	o <i>afch</i> Iizard _{Hlayout}	1
Media code	Label naam	Voorbeeld
PLY4114C4	SimpleNameLabel	Data1
		Data1
	1551002055	Volgende > Annuleren Voltooien

Kies een label lay-out om te printen en klik op Volgende.

Selecteer een database waarmee u aan de slag wilt.

Thermopatch - Make Your Mark 1.36	
Bestand Extra Help	
Thermopatch	
Print Wizard Selecteren database	2
O Maak een nieuwe database	
Database naam	
Department A	
	< Vorige Volgende > Annuleren Voltooien
Make Your Mark sleutel nr. 1551907955	

Klik op Volgende.

Wat u moet doen om de tijd of datum op uw label te krijgen:

Voeg **{time}** toe in een gegevensveld om de lokale **tijd** op het label te printen.

Voeg **{date}** toe in een gegevensveld om de **datum** van vandaag op het label te printen.

De tijd op het label zal de huidige tijd op uw computer zijn.

De datum op het label zal altijd de datum van vandaag zijn.

📕 Thermopatch - Make Your Mark 1.36		
Bestand Extra Help		
S Thermopatch		
Print Wizard Selecteer records om te printen		3
	Label layout: SimpleNameLabel	
[date]	Database: Department A	
{uale}	Labelprinter EPSON LQ-680 ESC/P	2 🗸
	Starten bij label 1/ 🔿	
{time}		_
. (Print 	
· ·	· ·	
Selecteer Aantal Data1	Data2 Selec	teer alles
1 🗘 {date}	(time) Select	teer niets
	Set	ecteer
	Des	electeer
	8	
Zoeken in Data1 💌 Zoektekst	Zoeken Zoek volgende	
	Opsiaan	Voltooien
Make Your Mark sleutel nr. 1551907955		

Importeren/exporteren van gegevens

Selecteer eerst het scheidingsteken dat u wilt gebruiken. Standaard is de;



Selecteer opties.

Bestand Extra Help Thermopatch Opties Algemeen		_	_	_		
Opties Algemeen			-	-	_	_
Opties Algemeen						
and the second se						
Algemeen						
Printers	laten eenheid	milimeters	×			
	aal	Nederlands	~			
Algemene instellingen S	cheidingsteken importbestand					
Epson LQ-680	Beschikbare media types					
Star LC-8211+	Plytex	\checkmark				
HIQ-1	Hytex	~				
HIQ-2	HiQ					
HiQ-a3	Die Cut	~				
HIQ-a4	MiniLogic	~				
HiQ-e4	Pentade	~				
Pentade	Med-Iron					
MiniLogic		-77.827				
0ntwerper	Backup Media	database				
				Opslaan	Toepassen	Annuleren

Verander het scheidingsteken in wat u wilt of laat het zoals het is, Klik op Opslaan.

Ontwerp uw lay-out, in dit voorbeeld 4 velden, Data1, Data2, Data3, Data4.

Open Excel, open Office of een ander programma dat uw bestand als .CSV kan bewaren, vul de naam of informatie in die u wilt in kolom A. In dit geval gebruiken we Excel voor de demonstratie.

U kunt hetzelfde doen voor Kolom B of C etc., afhankelijk van de gegevensvelden die u in uw lay-out heeft. In dit geval komen de Data1 velden in de lay-out overeen met het Excelbestand.



Dit is dus een voorbeeld van hoe de gegevens zullen worden weergegeven op basis van de lay-out. Denk eraan: kolom A = Data1 B = Data2 etc...

! Waarschuwing. Als in dit geval het eerste veld een **Nummer** is, dan zal Data1 veld Kolom B worden als de database geïmporteerd wordt. En het Nummer zal de Hoeveelheid van het label worden. Als dit het geval is, voeg dan handmatig een Kolom A toe in Excel en zet de hoeveelheid op 1.

5 1	Extra	Help opata	:h											
	Data Bewerken	base	e Beh	eer										
Selecteer	Aantal	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7	Data8	Data9	Data10	Data11	Data12	Data1
					K	lik hier om	een nieuwe	e rij toe te v	voegen					
V	1234 📚	Test	name	Thermopa	E									-
¥	1235 🗘	Test	name	Thermopa										
V	1256	Test	name	Thermopa	1			_						
	1567 📚	Test	name	Thermopa	E									
	1678 🗘	Test	name	Thermopa										
7000														

De hoeveelheid is hier fout!!! Dit kan niet direct in de database worden geïmporteerd.

X N	licrosoft E	xcel - test				
:2)	<u>Eile E</u> dit	<u>V</u> iew <u>I</u> ns	ert F <u>o</u> rm	at <u>T</u> ools	Data Window	v <u>H</u> elp
10	📔 🖬 🕯	3 🔁 🛛	- Σ	• 🕜	Arial	
	L17	•	fx			
	A	В	С	D	E	F
1	1	1234	Test	name	Thermopat	ch
2	1	1235	Test	name	Thermopat	ch
3	1	1256	Test	name	Thermopat	ch
4	1	1567	Test	name	Thermopat	ch
5	1	1678	Test	name	Thermopat	ch

Pas Excel aan zoals in bovenstaand voorbeeld. Eerste kolom wordt dan de hoeveelheid.

Selecteer Aantal Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6 Data7 Data8 Data9 Data10 Data11 Data12 Data13 Data12 Data13 Data12 Data13 Data12 Data13 Data12 Data3 Image: Transmission of the manual state of the manual stat		Data Bewerker	opata base	a Beh	eer	-						_			
Image: Non-Section Control Image: Non-Section Control <th< th=""><th>Selecteer</th><th>Aantal</th><th>Data1</th><th>Data2</th><th>Data3</th><th>Data4</th><th>Data5</th><th>Data6</th><th>Data7</th><th>Data8</th><th>Data9</th><th>Data10</th><th>Data11</th><th>Data12</th><th>Data1</th></th<>	Selecteer	Aantal	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7	Data8	Data9	Data10	Data11	Data12	Data1
Image: Weight of the state of the stat	_	1			-	Klik	hier om	een nieuwe	e ni toe te v	oegen	-	-		-	
✓ 1 (2) 1235 Test name Thermopa Image: Constraint of thermopa Image: Constraint of thermopa ✓ 1 (2) 1567 Test name Thermopa Image: Constraint of therm	~	12	1234	Test	name	Thermopa			_	_		_	_		
Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State Image: Market State		12	1235	Test	name	Thermopa			-		-	-		-	
Image: Press Test name Thermopa Image: Press Test name Thermopa	~	12	1256	Test	name	Thermopa		_	_	-		-	_		1
▼ 1 3 Test name Thermopa	 Image: A state 	12	1567	Test	name	Thermopa									
		10	1678	Test	name	Thermopa									

Nu is de eerste Data1 niet de hoeveelheid maar wel correct!

Als u klaar bent met het invoeren in Excel, klikt u op Bestand en kiest u Opslaan Als.

Op <u>s</u> laan in:	🞯 Bureaublad		~	OB	۳ 🛄	
		ten				
	Deze compute	ər				
Onlangs	Mijn netwerkk	ocaties				
geopena	excell					
Durauhlad	meuk to do					
Bureaublad						
1	Pdf files					
	Prog's					
Mijn	vnc					
documenten	Word					
-	rest lest					
1.00						
Deze computer						
Deze computer						
Deze computer	Bestands <u>n</u> aam:	Test			~	<u>O</u> pslaan

Kies CSV (Comma delimited) en klik op Opslaan.

Sluit Excel na het bewaren van het bestand. Excel kan waarschuwen maar klik op Yes om het bestand toch te bewaren als CSV-bestand.

Ga naar Geavanceerd, Database Editor.

Thermopatch - Make Your M	ark 1.36	_ 🗆 🔀
Bestand Extra Help		
5 Thermopatch		
Database Beh Selecteren database	neer	1
Beschikbare databases Database Department A	Actie: Bewerk deze database Maak nieuwe database Database naam Bewerk een kopie van deze database Database naam Bewerk een kopie van deze database Nieuwe database Database naam Comporteren nieuwe database Nieuwe database Database naam Test Import bestand C:\Documents and Settings\imos\ C:\Documents and Setings\imo	
	Volgende >	Annuleren
Make Your Mark sleutel nr. 1551907955		

Klik op 🛄 ga naar het bestand, klik op Open en klik op Volgende.

U ziet dat alle gegevens in de database geïmporteerd zijn.

Klik op Volgende.

Selecteer	Aantal	Data1	Data2	Data3	Data4 🛆	Data5	Data6	Data7	Data8	Data9	Data10	Data11	Data12	Data13
					Kiik	hier om	een nieuwe	ni toe te v	oegen					
	1	1234	Test	name	Thermopa	0001	Beta							
	1	1235	Test	name	Thermopa	0001	Beta					1	-	
	1	1256	Test	name	Thermopa	0001	Beta							
	1	1567	Test	name	Thermopa	0001	Beta							
~	1	1678	Test	name	Thermopa	0001	Beta							
~	1	2435	Test	name	Thermopa	0001	Beta						1	
~	1	2890	Test	name	Thermopa	0001	Beta							
~	1 📚	3113	Test	name	Thermopa	0001	Beta							
v	1 🖨	4567	Test	name	Thermopa	0001	Beta							
	10	5577	Test	name	Thermopa	0001	Beta				0	1	-	

U kunt nu de lay-out aanpassen of een nieuwe maken en u kunt met de print wizard printen en de database gebruiken. Als u 6 gegevensvelden heeft, en u wilt niet alle gegevensvelden gebruiken, dan kunt u enkel de gegevensvelden gebruiken die u in de lay-out wilt hebben.

Thermopatch - Make Your Mark 1.36	
Bestand Extra Help	
5 Thermopatch	
Label Ontwerper Label layout bewerken of aanmaken	2
	art <u>-</u>
OLE OTekst Data4	
Data3 Data1 Data2 Data6	
< Vorige Volgende > Opslaan Annuleren	Voltooien
Make Your Mark sleutel m. 1551907955	
In het bovenstaande voorbeeld zullen de gegevens in Veld /Data4 niet getoond worden op de uitdraai maar in de database staan. Alleen gegevens van Data1, Data2, Data3 en Data6 worden geprint.

Het is ook mogelijk om alle gegevens in één veld te plaatsen voordat u deze in Make Your Mark importeert.

Het is belangrijk dat u niet vergeet het scheidingsteken tussen de verschillende gegevens te plaatsen.

Voorbeeld

	A
1	1;1234;test;name;themopatch;
2	1;1234;test;name;themopatch;
3	1;1234;test;name;themopatch;
4	1;1234;test;name;themopatch;
5	1;1234;test;name;themopatch;
6	1;1234;test;name;themopatch;
7	1;1234;test;name;themopatch;
8	1;1234;test;name;themopatch;
9	1;1234;test;name;themopatch;
10	1;1234;test;name;themopatch;

Exporteren van de database.

Het is mogelijk om een gebruikte database te exporteren vanuit Make Your Mark.

Deze optie is alleen mogelijk met Make Your Mark 1.33 of latere versie.

📕 Thermopatch - Make Your Mark	1.36	
Bestand Extra Help Thermopartch Database Behe Selecteren database	er	1
Beschikbare databases Database Department A	Actie: Bewerk deze database Maak nieuwe database Database naam Bewerk een kopie van deze database Nieuwe database Database naam Importeren nieuwe database Nieuwe database Database naam Exporteren deze database Verwijder deze database Verwijder en	
Make Your Mark sleutel nr. 1551907955	Volgende >	Annuleren

Selecteer Exporteer deze database en klik op "exporteren" kies dan de locatie waar u het bestand wilt bewaren.

Automatisch printen

Make Your Mark heeft een optie Automatisch printen voor het importeren van gegevens uit andere softwareprogramma's. Dit is een geavanceerde eigenschap.

Automatisch printen kan in het menu gevonden worden onder Gereedschap, Automatisch printen.

hermopatch - Make Your Mark 1.36	
and Extra Help	
Thermopatch	
Automotical Drinton	
Automatisch Printen	
A described Birden was	
Automatisch Printen map	Automatisch Printen
Printer	Bij Automatisch printen worden print bestanden in de automatisch printen map door de software verwerkt. Deze bestanden resulteren in een lijst van labels die geprint
EPSON LQ-680 ESC/P 2	worden.
lleen complete rijen printen om labels te sparen	
Labels in wachtrij printen	
Start Automatisch Printen	
Stop Automatisch Drieten	
Stop Automatisch Printen	
	×
	Sluit
Your Mark cleudel or 1551907955	

Onder de Automatisch Printen kunt u de directory configureren waar Make Your Mark voor tekstbestanden gebruik van moet maken, waarna ze automatisch geprint zullen worden vanaf de printer die geselecteerd is.

In dit voorbeeld maken we een directory Import aan onder c:\program files\Thermopatch\MakeYourMark.



In Make Your Mark selecteren we de directory:

C:\program files\Thermopatch\MakeYourMark\Import

Klik op het icoon ig en ga naar de locatie.

Fhermopatch - Make Your Mark 1.36	
tand Extra Help	
Thermopatch	
Automatisch Printen	
Automatisch Printen map	Automatisch Printen
C:\Program Files\Thermopatch\MakeYourMark\I	Bij Automatisch printen worden print bestanden in de automatisch printen map door
Printer	de software verwerkt. Deze bestanden resulteren in een lijst van labels die geprint
EPSON LQ-680 ESC/P 2	worden.
Labels in wachtrij printen	
Sup Automatisch Prinken	Stiden
	Sluten
Your Mark sleutel nr. 1551907955	

Selecteer de printer waarvan u wilt printen, in dit voorbeeld de Epson LQ-680 ESC/P 2.

Het tekstbestand dat naar de importeer directory kan worden geschreven moet de volgende lay-out hebben:

Eerste kolom is het aantal etiketten, dan een scheidingsteken;

Tweede en andere kolommen zijn gegevensvelden.

Voorbeeld:

20; Naam; Locatie

Dit genereert 20 dezelfde etiketten, met Data1 gevuld met Naam en Data2 gevuld met Locatie.

1; Naam1; Locatie

1; Naam2; Locatie

Dit zal resulteren in 2 etiketten met Data1 de eerste keer gevuld met Naam1 en het tweede label gevuld met Naam2. Data2 zal twee keer gevuld worden met de Locatie.

Onder opties kunt u enkele standaardcommando's instellen voor Automatisch printen.

📕 Thermopatch - Make You	ır Mark 1.36						_	
Bestand Extra Help								
D Thermopatch		_	_	_	_	_	_	
Opties Printers								
Algemeen	<u>Algemene instellingen</u>			Printer I	antlijnen			
Algemene instellingen Epson LQ-680	Toon print opdracht scherm Label positie altijd terugzetten naar 1 Laatst geprinte label onthouden Print alleen complete label paginas	30	seconden Automati	Linker k Kantlijn I isch printe	antlijn boven <mark>en instelli</mark>	0.00 0.00	mm mm	
HiQ-1 HiQ-2	Nieuwe print records selecteren Pentade/MiniLogic instellingen		Map Printer		C:\Prog EPSON	ram Files\The LQ-680 ESC	rmopatch\M /P 2	la
HiQ-a3 HiQ-a4 HiQ-e4 Pentade MiniLogic	Print elk label in aparte print opdracht Met fotocel <u>CAB A4+ instellinge</u> <u>Mes geinstalleerd</u>		Standaa Controle Alleen c Opstarte Toon wa	rd label interval omplete rije en in automa aarschuwinj	PLY411 5 an printen or atisch printe g over leeg	4C4_SimpleN seconder m labels te sp en mode maken autom	lameLabel n aren atisch printe	•
0ntwerper				Ор	slaan	Toepassen	Annuk	eren
Make Your Mark sleutel nr. 1551907	7955							

De directory is de standaard locatie waar het programma naar nieuwe tekstbestanden zoekt.

De printer is de standaard printer vanwaar automatisch geprint wordt.

Print alleen complete regels om etiketten te besparen. Er is een optie om etiketten te besparen en alleen volle regels te printen, dat betekent dat als u bijvoorbeeld Plytex[®] 4 etiketten op een rij gebruikt, dat de eerste drie niet worden geprint totdat de vierde is geprint zodat alle vier de etiketten geprint worden. De etiketten kunnen dan uit de printer genomen worden en na het herpositioneren van de Plytex[®] kan een nieuwe opdracht tot printen gegeven worden.

Er is een optie om Make Your Mark te starten met de Automatische Print.

Ga naar Opties, Printers en selecteer dan Instellingen.

Automatisch printen instellingen

Мар	C:\Program Files\Thermopatch\Ma	
Printer	EPSON LQ-680 ESC/P 2	~
Standaard label	PLY4114C4_SimpleNameLabel	~
Controle interval	5 🚔 seconden	
Alleen complete rije	en printen om labels te sparen	
Opstarten in automatisch printen mode		
Toon waarschuwin	g over leegmaken automatisch printen	

Als u 'Opstarten in automatisch printen mode' selecteert, dan start Make Your Mark in de automatisch printen modus.

Hoofdstuk 4 Printer Installatierichtlijnen

Wat u in dit hoofdstuk kunt vinden

Installatie HiQ a4 +	45
Installatie HiQ-a4 + perforatie/voledig snijden/ snijcombinatie	65
Installatie HiQ e4	70
Installatie Epson LQ 680 ESC/P 2	84

Installatie HiQ a4+



Doe de Thermopatch support-CD in de computer.

Er verschijnt een menu.

Als de Auto-run-eigenschap uitstaat, dan moet u naar de CD bladeren met behulp van Windows Explorer en dubbelklikken op het bestand: **CD_Start.exe**

5 Thermopatch						
		Resource Disc Version 4.07				
Manuals	Drivers and Software	Reference				
Heat Seal Equipment	Drivers	Colour Cards				
Marking Equipment	Software	Material Safety Data Sheets				
Software manuals		Sealing Instructions				
Various		Warranty				
		SizeCalc				
		General				
		www.thermopatch.com				
Acrobat Reader		Readme				
Install Acrobat Reader		Explore this CD				
Get Acrobat Reader		Exit				

Selecteer drivers.

Klik op HiQ-a3/a4 Driver installatie.



Selecteer 'I accept the terms in the license agreement' en klik op Volgende.

Op het volgende scherm kunt u het pad selecteren waar de driver uit gehaald moet worden. In dit voorbeeld laten we de standaardwaarde op **'C:\Seagull'** staan.

Dec 2012 NL

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Windows Printer D	rivers	X				
Installation Directory SEAGULL						
Please select the direc	Please select the directory to unpack the software.					
The software will be un either type in the new p	packed to the directory listed below. To ath or click Browse to select a different d	unpack to a different directory, lirectory.				
Installation Directory:	C:\Seagul	Browse				
	Space required on drive:	37.5 MB				
	Space available on selected drive:	46.1 GB				
	< Back	Next > Cancel				
	Klik on Va	laende				
		ngende.				
	Deactivee	er de selectievakken.				
Windows Printer Di	ivers	×				
Installation I	nformation	SEAGULL				
Follow the instructions	below to install the software.	AS CIENTIFIC				
- Instructions	monolised install them using the Driver W	insed				
Arter the drivers are t	inpacked, install them using the Driver w	izaro.				
- Options						
Run Driver Wizar	d after unpacking drivers netructions (contained in "Installation. Inst	ructions html ⁽¹⁾				
	instructions (contained in mistaliation_mist	ractions.nam j				
5						
	< Back	Finish Cancel				

Het installatieprogramma zal nu de drivers uitpakken.

Windows Printer Drivers	
Extracting Files C:\Seagull\DriverWizard.exe	
Cancel	

Wanneer dit klaar is, sluit dan het Thermopatch Support menu.

De driver is nu uitgepakt naar uw harde schijf.

Om door te gaan met de installatie moet u nu besluiten hoe u de printer aansluit.

Er zijn standaard 3 opties om de printer aan te sluiten:

- USB-kabel direct naar een PC
- Ethernet UTP-kabel naar een netwerk
- Seriële kabel direct naar een PC

De 2 meest voorkomende opties zullen uitgelegd worden, namelijk

USB en Ethernet

USB verbinding

Zodra de kabel is aangesloten en de printer aanstaat, zal Windows herkennen dat een printer is aangesloten. In de rechterhoek beneden aan het scherm zult u het volgende zien:

4	Nieuwe hardware gevonden	×
cab	44+/200	

Daarna start Windows de 'Nieuwe Hardware Wizard'

Wizard Nieuwe hardware gevonden				
Met deze wizard kunt u Thermopatch HiQ A Met deze wizard kunt u Thermopatch HiQ A Met deze hardwa deze hardwa deze nu in he Wat moet de wizard do De software auto Mik wil zelf kiezen Klik op Volgende om de	a software installeren voor: 4+ (203 dpi) stallatiediskette of cd-rom met are werd meegeleverd, moet u et station plaatsen. men? omatisch installeren (aanbevolen) (geavanceerd) oor te gaan.			
	Volgende > Annuleren			

Selecteer 'Ik wil zelf kiezen (Geavanceerd)' en klik op Volgende.

	and berenden
Kies u w zoek- er	n installatie-opties.
O Op de onde	rstaande locaties naar het <u>b</u> este stuurprogramma zoeken
Met de ond Alleen het b	erstaande selectievakjes kunt u de zoekopdracht uitbreiden of beperken. este stuurprogramma wordt geïnstalleerd.
🖂 On ve	rusisselbare media zoek en (b.v. on een diskette of od-rom)
	n deze locatie zoeken.
c:\Se	agull Bjaderen
Niet zoeken	. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren.
Kies deze o	ptie als u het stuurprogramma zelf in een lijst wilt selecteren. Als u het
stuurprogram hardware is.	nma zelf kiest, is echter niet zeker of die software de beste keuze voor de
	Klik op Volgende.
zard Nieuwe hai	dware gevonden
zard Nieuwe hai Wizard Printer to	dware gevonden
Zard Nieuwe han Wizard Printer to Selecteer de cd-rom met in printer naar e	evoegen Fabrikant en het model van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of stallatiesoftware bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de en compatibele printer als deze niet in de lijst voorkomt.
Zard Nieuwe han Wizard Printer too Selecteer de cd-rom met in printer naar e	evoegen fabrikant en het model van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of stallatiesoftware bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de en compatibele printer als deze niet in de lijst voorkomt. Printers
izar d Nieuwe han Wizard Printer too Selecteer de cd-rom met in printer naar e Fabrikant Agfa	evoegen fabrikant en het model van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of stallatiesoftware bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de en compatibele printer als deze niet in de lijst voorkomt. Printers AGFA-AccuSet v52.3 AGFA-AccuSet v52.3
izard Nieuwe han Wizard Printer too Selecteer de cd-rom met in printer naar e Fabrikant Agfa Alps Apollo	rdware gevonden evoegen fabrikant en het model van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of stallatiesoftware bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de en compatibele printer als deze niet in de lijst voorkomt. Printers Printers AGFA-AccuSet v52.3 AGFA-AccuSet SF v52.3 AGFA-Accu
izard Nieuwe han Wizard Printer too Selecteer de cd-rom met in printer naar e Fabrikant Agfa Alps Apollo Apple APS-PS	rdware gevonden evoegen fabrikant en het model van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of stallatiesoftware bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de en compatibele printer als deze niet in de lijst voorkomt. Printers AGFA-AccuSet v52.3 AGFA-AccuSet v52.3 AGFA-AccuSet s00 AGFA-AccuSet 8005 AGFA-AccuSet 8005
izard Nieuwe han Wizard Printer too Selecteer de cd-rom met in printer naar e Fabrikant Agfa Apple Apple APS-PS Dit stuurprogramm	evoegen fabrikant en het model van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of stallatiesoftware bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de en compatibele printer als deze niet in de lijst voorkomt. Printers AGFA-AccuSet v52.3 Bladeren

Klik op de knop 'bladeren'.

taller	eren vanaf schijf 🛛 🔀	
L.	Plaats de installatiediskette of cd-rom van de fabrikant in het station en controleer vervolgens of het juiste station hieronder is geselecteerd.	
	Bestanden van fabrikant kopiëren van:	
	c:\Seagull Sladeren	
	Voer het pad in waar de drivers uitgepa	akt z
	In dit geval de standaardlocatie: 'C:\S	eag
	Klik op OK.	
zard l	Nieuwe hardware gevonden	
Wizar	ard Printer toevoegen	
	Selecteer de fabrikant en het model van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of cd-rom met installatiesoftware bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de printer naar een compatibele printer als deze niet in de lijst voorkomt.	
Comp	npatibele hardware weergeven	
Printer	ers	
The	iermopatch Hių A4+ (203 dpi)	

De Hardware Wizard zal de compatibele driver laten zien, in dit geval enkel de 'Thermopatch HiQ A4+'.

Annuleren

Klik op Volgende.

< Vorige

Volgende >

Wizard Nieuwe hardware gevonden	
De wizard installeert de software. Een	ogenblik geduld
Thermopatch HiQ A4+ (203 dpi)	
6	\triangleright
	< Vorige Volgende > Annuleren

Als u een bericht ziet over het tekenen van de driver ga dan gewoon door.

Wizard Nieuwe hardware	gevonden De wizard Nieuwe hardware
	gevonden De installatie van de software voor het volgende apparaat is voltooid: Thermopatch HiQ A4+ (203 dpi)
	Klik op Voltooien als u de wizard wilt sluiten.
	Voltooien Annuleren

Klik op voltooien

U zult het volgende bericht in de rechterhoek onderaan het scherm zien:

Nieuwe hardware gevonden

 De nieuwe hardware is geïnstalleerd en kan worden gebruikt.

De printer driver is nu geïnstalleerd. Na het instellen van de opties, zoals het materiaaltype of de optionele snijder, is de printer klaar voor gebruik.

UTP verbinding

Sluit de printer aan op het netwerk met gebruik van een UTPkabel (CAT 5, 5E of 6) en zet de printer aan.

De printer is standaard op DHCP ingesteld maar aangezien dit niet praktisch is voor een printer, zullen we de printer op een vast IP-adres zetten. Dit is verkrijgbaar bij uw systeem/ netwerkbeheerder.

Voor dit voorbeeld gebruiken we het volgende adres:

IP-adres: 192.168.0.50 en Subnet masker: 255.255.255.0

De printer heeft een schermpje en een bedieningspaneel dat we gebruiken om de instellingen aan te passen, met gebruik van de instructies hieronder.

Volg deze stappen:

Menu -> Setup

Toets pijltje naar beneden

Selecteer Interfaces

Toets pijltje naar beneden

Selecteer Ethernet

Het eerste wat we doen is het uitzetten van de DHCP.

Druk op het midden van de controle eenheid (ENTER).

Gebruik de linker en rechterpijltjes om ON of OFF te selecteren.

Zet DHCP uit en druk weer op ENTER.

Een maal het rechterpijltje en druk op ENTER.

U zult nu een standaard IP adres zien.

Gebruik de linker en rechterpijltjes om de cursor te bewegen.

De pijltjestoetsen voor naar boven en naar beneden zullen de cijfers op de locatie van de cursor veranderen.

Voor dit voorbeeld veranderen we het IP-adres naar: 192.168.0.50.

Als u dit heeft gedaan, drukt u op ENTER.

Druk één keer op de rechterpijl en druk op ENTER.

Voer het Subnet masker in en druk op ENTER.

De printer is nu klaar. Ga uit het menu door 3 keer op de pijltoets naar boven te drukken, en daarna 3 keer op de pijltoets naar links.

Nu moeten we de printer driver in Windows instellen.

Klik op Start en selecteer Printers en Faxapparaten.



Klik op 'Printer toevoegen'.



Klik op Volgende.

Dec 2012 NL

55

okale of netwerkprinter	1 An	
De wizard heeft een type printer nodig	g voor de installatie.	
Selecteer de printer die u wilt gebruike	en:	
O Lokale printer die met deze computier	ter is verbonden	
🔲 Mijn Plug en Play-printer autor	natisch detecteren en installeren	
O Netwerkprinter of een printer die m	et een andere computer is verbonden	
Selecteer de optie Lokale pri een printserver is aangeslote	nter als u een netwerkprinter wilt instellen die niet op n.	
Selecteer de optie Lokale pri een printserver is aangeslote	nter als u een netwerkprinter wilt instellen die niet op n. < Vorige Volgende > Annuleren	

Klik op Volgende.

Computers communicere	ort en met printers via poorten.	6
Selecteer de poort die d staat, kunt u een nieuwe	oor de printer moet worden gebruikt. Als de po e poort maken.	oort niet in de lijst
O Deze poort gebruiker	n: LPT1: (Aanbevolen printerpoort)	~
Opmerking: de mees printer te communice volgt moeten uitzien:	te computers gebruiken poort LPT1 om met e eren. De connector voor deze poort zou er ong	en lokale geveer als

Selecteer 'een nieuwe port maken' en stel het port type in op 'Standaard TCP/IP Port'.

Klik op Volgende.

	-printerpoort toevoegen
	De wizard Standaard TCP/IP-printerpoort toevoegen Met deze wizard kunt u een poort voor een netwerkprinter toevoegen. Controleer voordat u doorgaat of: 1. Het apparaat aan staat. 2. Het netwerk is aangesloten en geconfigureerd.
	Klik op Volgende om door te gaan.
	< Vorige Volgende > Annuleren
and Care date of TCD/ID	Klik op Volgende.
Poort toevoegen Voor welk apparaat wilt u e	en poort toevoegen?
Geef de printernaam of het	P-adres en een poortnaam voor het gewenste apparaat op.
Geef de printernaam of het l Printernaam of IP-adres:	P-adres en een poortnaam voor het gewenste apparaat op. 192.168.0.50

Voer het IP adres in dat u voor de printer heeft ingesteld.

U kunt nu de Port een naam geven of het op de standaard naam laten staan. Voor dit voorbeeld hebben we het veranderd in 'Thermopatch HiQ A4+'.

Klik op Volgende.

Het apparaat	evens nodig : kan niet worden herkend.	No.
Het apparaat is ni	et in het netwerk aangetroffen. Controleer of:	
 Het apparaat is Het apparaat is 	ingeschakeld. Verbonden met het netwerk	
3. Het apparaat c	orrect is geconfigureerd.	
4. Het adres op d	e vorige pagina juist is.	
Als u denkt dat he	at adres niet juist is, moet u on Vorige klikken om te	eruo te gaan naar de vorige
Als u denkt dat he pagina. Geef verv	et adres niet juist is, moet u op Vorige klikken om te rolgens het juiste adres op en zoek opnieuw in het	erug te gaan naar de vorige netwerk. Als u zeker weet
Als u denkt dat hø pagina. Geef verv dat het adres juist	at adres niet juist is, moet u op Vorige klikken om te volgens het juiste adres op en zoek opnieuw in het is, moet u het onderstaande apparaattype selecte	erug te gaan naar de vorige netwerk. Als u zeker weet rren.
Als u denkt dat he pagina. Geef verv dat het adres juist Apparaattype	et adres niet juist is, moet u op Vorige klikken om te rolgens het juiste adres op en zoek opnieuw in het is, moet u het onderstaande apparaattype selecte	erug te gaan naar de vorige netwerk. Als u zeker weet rren.
Als u denkt dat he pagina. Geef verv dat het adres juist Apparaattype ③ Standaard	et adres niet juist is, moet u op Vorige klikken om te rolgens het juiste adres op en zoek opnieuw in het is, moet u het onderstaande apparaattype selecte Generic Network Card	erug te gaan naar de vorige netwerk. Als u zeker weet rren.
Als u denkt dat he pagina. Geef verv dat het adres juist Apparaattype ③ Standaard ○ Aangepast	et adres niet juist is, moet u op Vorige klikken om te rolgens het juiste adres op en zoek opnieuw in het is, moet u het onderstaande apparaattype selecte Generic Network Card Instellingen	erug te gaan naar de vorige netwerk. Als u zeker weet rren.

Als u het bovenstaande bericht krijgt, controleer dan of het medium type op:

'Generic Network Card' staat.

Klik op Volgende.

Wizard Standaard-TCP/IP-	printerpoort	t toevoegen	\mathbf{X}
	De wiza TCP/IP U hebt een po kenmerken.	ord Standaard -printerpoort toevoegen oort geselecteerd met de volgende Nee	
	Protocol:	RAW, Poort 9100	
	Apparaat:	192.168.0.50	
	Poortnaam:	Thermopatch HiQ a4	
	Adaptertype:	Generic Network Card	
	Klik op Voltooi	en als u de wizard wilt voltooien.	
		< Vorige Voltooien Annulere	n

Klik op voltooien.

Nu is het tijd om de driver te installeren, het volgende scherm zal verschijnen.

Printersoftware installeren Fabrikant en model bepal	n en welke printersoftware moet worden gebruikt.
Selecteer de fabrikant diskette/cd-rom met ins van de printer naar cor	en het model van de printer. Klik op Bladeren als er een stallatiesoftware bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie npatibele printersoftware als deze niet in de lijst staat.
abrikant gfa ps pollo	Printers
Apple APS-PS	AGFA-Accuset 800
 Dit stuurprogramma is digita Meer informatie over het on 	al ondertekend. Windows Update Bladeren Idertekenen van stuurprogramma's < Vorige Volgende > Annuleren
Dit stuurprogramma is digita Meer informatie over het on	al ondertekend. Windows Update Bladeren Idertekenen van stuurprogramma's Vorige Volgende > Annuleren Klik op de knop 'bladeren'.
Dit stuurprogramma is digita Meer informatie over het on talleren vanaf schijf	aal ondertekend. Windows Update Bladeren Idertekenen van stuurprogramma's Vorige Volgende > Annuleren Klik op de knop 'bladeren'.
Dit stuurprogramma is digita Meer informatie over het on talleren vanaf schijf Plaats de installatiedis in het station en contr station hieronder is ge	aal ondertekend. Windows Update Bladeren dertekenen van stuurprogramma's < Vorige Volgende > Annuleren Klik op de knop 'bladeren'. Skette of cd-rom van de fabrikant roleer vervolgens of het juiste eselecteerd. OK Annuleren
Dit stuurprogramma is digita Meer informatie over het on talleren vanaf schijf Plaats de installatiedis in het station en contr station hieronder is ge Bestanden van fabrik	al ondertekend. Windows Update Bladeren dertekenen van stuurprogramma's < Vorige Volgende > Annuleren Klik op de knop 'bladeren'. Skette of cd-rom van de fabrikant roleer vervolgens of het juiste eselecteerd. OK Annuleren

In dit geval de standaardlocatie 'C:\Seagull'.

Klik op OK.

Wizard Printer toevoegen	
Wizard Printer toevoegen Fabrikant en model bepalen welke prin	tersoftware moet worden gebruikt.
Selecteer de fabrikant en het model cd-rom met installatiesoftware bij de p printer naar een compatibele printer a	van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de als deze niet in de lijst voorkomt.
Printers	<u>^</u>
Thermopatch HiQ A4+ (203 dpi)	
Thermopatch HiQ A4+ (300 dpi)	
Thermopatch HiQ-2	
	M
	Windows Update Bladeren
	< Vorige Volgende > Annuleren

De Hardware Wizard zal nu de compatibele drivers laten zien.

Klik op Volgende.

De bestanden worden gekopieerd.

Als u een bericht krijgt over het tekenen van de driver, ga dan gewoon door.



Klik op voltooien.

De printer driver is nu geïnstalleerd. Na het instellen van de opties, zoals het materiaal type of de optionele snijder, is de printer klaar voor gebruik.

Het instellen van de printeropties.

De Thermopatch HiQ a4+ printer kan met verschillende materialen gebruikt worden:

HiQ doorlopende band

HiQ Die-Cut band

Hytex

Mediron doorlopende band

Mediron Die-Cut band (alleen 38 x 12.7mm)

Thermo Trans band

We kunnen deze materialen in twee groepen verdelen, de eerste groep gebruikt de optionele snijder en de andere groep gebruikt de interne sensor. Om de opties in te stellen, klik rechts op de printerdriver onder 'Printers en faxapparaten'.

Selecteer 'voorkeursinstellingen voor afdrukken'.

Ga naar de tab 'Options' en zorg ervoor dat de instellingen eruitzien zoals op het onderstaande plaatje.

Klik dan op toepassen.

Instellingen voor pre	staties			
Afdruksnelheid:	200.00 mm/sec	~		
Terugdraaien:	Altijd	~		
Single buffer mod	le			
Apparaatopties				
Donker:			9	
Nullen met slashe	es (Ø)			
			1 1 1 1	

Klik nu op de tab 'afhandeling'.

Dit is waar u de opties instelt voor het materiaaltype en de optionele apparatuur zoals de snijder.

Instellen van de HiQ A4+ sensor.

De sensor wordt normaal gesproken gebruikt in combinatie met de voorgesneden etiketten (Diecut en Hytex).

Stel de sensor zo in dat het de ruimte tussen de etiketten kan 'zien'. Voor instructies lees de Quick Operator's Guide die met de printer geleverd wordt.

In de driver stelt u de volgende opties in onder "voorkeursinstellingen voor afdrukken":

Materiaalinstel	ingen			
Methode:	Thermische o	overdracht		~
Туре:	Met tussenruimten			
Tussenruimte	eti <u>k</u> et:	3.18 mm		
Verschuiving	bij lostrekken: mulier aanpass	0.00 mm	<u>E</u> erste snijbewerking: T <u>w</u> eede snijbewerking:	0.00 mm
<u>G</u> eavanceerd	e opties			

Daarna klikt u op OK, de printer is nu gereed om de afscheuroptie te gebruiken.

Installatie HiQ-a4 + perforatie/voledig snijden /snijcombinatie

Voor de HiQ-a4 thermal transfer printer zijn er drie soorten snij-eenheden beschikbaar:

- CU4 voledig snijden
- PCU4 perforatie snijden
- PCU4/10 perforatie/voledig snij-combinatie

Dit document legt de instelling van de PCU4/10 snijtoepassing uit in combinatie met Make Your Mark 1.35 of latere versie.

Vereisten:

- HiQ-a4+ printer
- Snij-eenheid PCDU4/10
- Make Your Mark-label printprogrammatuur 1.35 of latere versie
- Seagull Thermopatch driver voor HiQ-a4+ die gedownload kan worden van het internet op www.thermopatch.com of via de support-CD die geleverd wordt met de printer en programmatuur.
- PC met ten minste Windows XP[®], CD drive, beheerdersrechten, 20Mb beschikbare ruimte op de harddisk

Installatie van de driver:

Voor de installatie van Make Your Mark en het aansluiten van de printer op uw systeem, gelieve de andere documenten te raadplegen die op de support-CD staan. De driverinstallatie kan vanaf het internet gestart worden (na de download) of vanaf de support-CD.

5 Thermopatch	
	Drivers and installation notes
HiQ-e4 Driver installation HiQ-e4 IPSetup	EasyPrint Windows 2000/×P EasyPrint Network install
HiQ-a3 / a4 Driver installation	HASP Driver
HiQ-a3 installation notes	
Y-940 Driver install	
Rockey Driver XP	
Rockey Driver Vista	
Epson LQ680 Windows 98	
	Back to Main Menu

Selecteer HiQ-a3/a4 driver installatie en volg de instructies op het scherm. Als de driver eenmaal is geïnstalleerd, zet dan de instellingen onder de tab voorkeursinstellingen voor afdrukken/Afhandeling zoals u op het onderstaande scherm ziet.

Materiaalinstellingen Methode: Thermische overdracht Type: Met tussenruimten Tussenruimte etiket: 20.00 mm Invoeropties Interval: 2 Mgdus: Normaal Interval: 2 Verschuiving bij lostrekken: 0.00 mm Eerste snijbewerking: 0.00 mm Bovenkant formulier aanpassen: 0.00 mm Tweede snijbewerking: 0.00 mm	agina-instelling	Afbeeldingen	Afhandeling C	lpties Info	
Methode: Thermische overdracht ✓ Type: Met tussenruimten ✓ Tussenruimte etiket: 20.00 mm ✓ Invoeropties	Materiaalinstel	lingen			
Type: Met tussenruimten ✓ Tussenruimte etiket: 20.00 mm Invoeropties	Methode:	Thermische o	verdracht		~
Tussenruimte etiket: 20.00 mm Invoeropties Mgdus: Mgdus: Normaal Yerschuiving bij lostrekken: 0.00 mm Bovenkant formulier aanpassen: 0.00 mm	Туре:	Met tussenruimten			~
Invoeropties Interval: 2 Modus: Normaal Interval: 2 Verschuiving bij lostrekken: 0.00 mm Eerste snijbewerking: 0.00 mm Bovenkant formulier aanpassen: 0.00 mm Tweede snijbewerking: 0.00 mm	Tussenruimte	eti <u>k</u> et:	20.00 mm		
Modus: Normaal Interval: 2 Verschuiving bij lostrekken: 0.00 mm Eerste snijbewerking: 0.00 mm Bovenkant formulier aanpassen: 0.00 mm Tweede snijbewerking: 0.00 mm					
Verschuiving bij lostrekken: 0.00 mm Eerste snijbewerking: 0.00 mm Bovenkant formulier aanpassen: 0.00 mm Tweede snijbewerking: 0.00 mm	Modus:	Normaal	~	Interval:	2
Bovenkant formulier aanpassen: 0.00 mm Tweede snijbewerking: 0.00 mm	Verschuiving	bij lostrekken:	0.00 mm	<u>E</u> erste snijbewerking:	0.00 mm
	<u>B</u> ovenkant fo	rmulier aanpass	en: 0.00 mm	T <u>w</u> eede snijbewerking:	0.00 mm
Geavanceerde opties	<u>G</u> eavanceerd	e opties			

Zorg ervoor dat de invoer optie modus op Normal staat.

Dit is een vereiste aangezien Make Your Mark de snij-eenheid zal beheren maar niet de driver.



Dec 2012 NL

gina-instelling Afb	eeldingen Afhandeling	Opties Info	
nstellingen voor pr	estaties		
<u>A</u> fdruksnelheid:	125.00 mm/sec	~	
<u>T</u> erugdraaien:	Slim	~	
Single buffer mo	ode		
Apparaatopties			
Donker:		9	
	a internet	тана тана 📍 🕺	
Nullen met slast	nes (Ø)		
			_

Stel de instellingen in onder de opties zoals hieronder.

Installeer Make Your Mark en klik onder printers bij HiQ a-4 op het selectievak "combi mes geinstalleerd".

Het testen van de instellingen:

Maak een nieuwe lay-out aan met één gegevensveld en voeg twee of meer records toe, elk met een eigen hoeveelheid.

Thermopatch - Make Your Mark 1.36	
Bestand Extra Help	
Thermopatch	
Selecteer records om te printen	3
Simple range 1	Label layout: Simple range 1 Database: s Labelprinter [Thermopatch HiQ A4+ (203 dp] 🛩 Print
Selecteer Aantal Data1	Selecteer alles
Image: Simple range 1 Image: Simple range 1	Selecteer niets
	Selecteer
	Deselecteer
Zoeken in Data1 Zoektekst	Zoek volgende Opslaan Voltooien .

Selecteer alle records en druk op printen (zorg ervoor dat u de Thermopatch HiQ-a4+ (203 dpi) als printer selecteert.

Het systeem zal nu de etiketten printen en elk label zal geperforeerd zijn (gedeeltelijk gesneden) en het laatste label van de serie zal compleet afgesneden zijn.

Installatie van de HiQ e4

Doe de Thermopatch Make Your Mark installatie cdrom in uw computer.

Het volgende scherm verschijnt:

5 Thermopatch				
		Resource Disc Version 4.10		
Manuals	Drivers and Software	Reference		
Heat Seal Equipment	Drivers	Specifications		
Marking Equipment	Software	SizeCalc		
Software manuals				
Various				
		General		
		www.thermopatch.com		
Acrobat Reader		Readme		
Install Acrobat Reader		Explore this CD		
Get Acrobat Reader		Exit		

Als dit scherm niet verschijnt, dan moet u naar uw CD-rom gaan met gebruik van Windows Explorer en het programma 'CD_Start.exe' draaien.

Selecteer 'DRIVERS' onder Drivers en Software.

Klik op HiQ-e4 Driver installatie.

5 Thermopatch	
	Drivers and installation notes
HiQ-e4 Driver installation	EasyPrint Windows 2000/XP
HiQ-e4 IPSetup	EasyPrint Network install
HiQ-a3 / a4 Driver installation	HASP Driver
HiQ-a3 installation notes	
Y-940 Driver install	
Rockey Driver XP	
Rockey Driver Vista	
Epson LQ680 Windows 98	
	Back to Main Menu



thermopatch.com

Selecteer 'Ik ga akkoord met voorwaarden in de licentie overeenkomst'

en klik op Volgende.

Windows Printer D	rivers	
Installation	Directory Corry to unpack the software.	ŞEAGULL
The software will be ur either type in the new p	npacked to the directory listed below. To unpac path or click Browse to select a different director	k to a different directory, y.
Installation Directory:	C:\Seagull	Browse
	Space required on drive:	37.5 MB
	Space available on selected drive:	41.6 GB
	 <u>Volger</u> 	nde > Annuleren

Verlaat het installatiepad zoals hier getoond en klik op Volgende.
Maak beide selectievakken leeg op het volgende scherm.

Windows Printer Drivers 🛛 🛛 🕅
Installation Information SEAGULL Follow the instructions below to install the software. SEAGULL
After the drivers are unpacked, install them using the Driver Wizard.
Options Run Driver Wizard after unpacking drivers Bead installation instructions (contained in "Installation_Instructions.html")
<⊻orige Voltooien Annuleren

Klik op voltooien.

Sluit de HiQ e4 printer aan op de USB-port en zet hem aan.

Als de printer juist is aangesloten dan zal het volgende scherm verschijnen.



Selecteer 'Ik wil zelf kiezen (geadvanceerd)' en klik op Volgende.

izard N	lieuwe hardware gevonde	en	
Kies u	w zoek- en installatie-optie:	S .	EXI IXI
0	Op de onderstaande locaties na	ar het <u>b</u> este stuurprogramma	azoeken
	Met de onderstaande selectieva Alleen het beste stuurprogramme	akjes kunt u de zoekopdrach a wordt geïnstalleerd.	nt uitbreiden of beperken.
	🔽 Op verwisselbare media z	oeken (b.v. op een diskette	of cd-rom)
	🗌 Ook op deze locatie <u>z</u> oek	en:	
	c:\Seagull		Bladeren
0	<u>N</u> iet zoeken. Ik bepaal zelf welk	stuurprogramma ik wil instal	leren.]
	Kies deze optie als u het stuurpr stuurprogramma zelf kiest, is ech hardware is.	ogramma zelf in een lijst wilt nter niet zeker of die softwar	selecteren. Als u het e de beste keuze voor de
		<⊻orige V	/olgende > Annulere

Selecteer 'Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren' en klik op Volgende.

74

Wizard Nieuwe hardware gev	onden
Wizard Printer toevoegen	
Selecteer de fabrikant en h cd-rom met installatiesoftwa printer naar een compatibel	et model van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of are bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de le printer als deze niet in de lijst voorkomt.
Agra Alps Apollo Apple APS-PS	AGFA-AccuSet v52.3 AGFA-AccuSetSF v52.3 AGFA-AccuSet 800 AGFA-AccuSet 800SF v52.3
Dit stuurprogramma is digitaal or Meer informatie over het onderte	ndertekend. <u>B</u> laderen
	 < ⊻orige Volgende > Annuleren

Klik op de knop 'bladeren'.

Installer	en vanaf schijf	×
₿.	Plaats de installatiediskette of cd-rom van de fabrikant in het station en controleer vervolgens of het juiste station hieronder is geselecteerd.	
	Bestanden van <u>f</u> abrikant kopiëren van: C:\Seagul	

Voer 'C\Seagull' in en klik op OK.

Wizard Printer toevoegen Image: Comparison of the printer to be printer to be printer to be printer to be printer and the printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de printer naar een compatibele printer als deze niet in de lijst voorkomt. Printers Image: Printer solution of the printer	izard Nieuwe hardware gevonden		
 Selecteer de fabrikant en het model van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of cd-rom met installatiesoftware bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de printer naar een compatibele printer als deze niet in de lijst voorkomt. Printers Thermopatch HiQ-e4 Thermopatch S30 Thermopatch S30 Thermopatch S50 It oppet Dit stuurprogramma is niet digitaal Bladeren 	Wizard Printer toevoegen		
Printers Thermopatch HiQ-e4 Thermopatch S30 Thermopatch S30A Thermopatch S50 Dit stuurprogramma is niet digitaal Meer informatie over het ondertekenen van stuurprogramma's	Selecteer de fabrikant en het cd-rom met installatiesoftware printer naar een compatibele	model van de printer. Klik op Bladeren als er een diskette of bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie van de printer als deze niet in de lijst voorkomt.	
Thermopatch HiQ-e4 Thermopatch S30 Thermopatch S30A Thermopatch S50 Dit stuurprogramma is niet digitaal Meer informatie over het ondertekenen van stuurprogramma's	Printers		
Thermopatch S30 Thermopatch S30A Thermopatch S50 Thermopatch S50 Thermopatch S50 Thermopatch S50 Bladeren	Thermopatch HiQ-e4		
Thermopatch S30A Thermopatch S50	Thermopatch S30		
Thermopatch S50	Thermopatch S30A		
Dit stuurprogramma is niet digitaal Bladeren Meer informatie over het ondertekenen van stuurprogramma's			
Dit stuurprogramma is niet digitaal <u>Bladeren</u> Meer informatie over het ondertekenen van stuurprogramma's	Thermopatch S50		
Meer informatie over het ondertekenen van stuurprogramma's	Thermopatch S50	¥	
	Thermopatch S50	igitaal <u>B</u> laderen	
	Thermopatch S50 Dit stuurprogramma is niet di Meer informatie over het ondertek	igitaalBladeren enen van stuurprogramma's	
	Thermopatch S50 Dit stuurprogramma is niet di Meer informatie over het ondertek	igitaal Bladeren enen van stuurprogramma's	

Selecteer 'Thermopatch HiQ-e4' en klik op Volgende.

Na het kopiëren van de bestanden zal het volgende scherm verschijnen.

Wizard Nieuwe hardware	gevonden
	De wizard Nieuwe hardware gevonden De installatie van de software voor het volgende apparaat is voltooid: Thermopatch HiQ-e4
	Klik op Voltooien als u de wizard wilt sluiten.
	< ⊻orige Voltooien Annuleren

Klik op voltooien.

Open 'Printers en Faxapparaten' onder het Windows startmenu.

Klik rechts op de Thermopatch HiQ-e4 printer en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.

mermopacerring er	Openen
	Als standaardprinter instellen
	Voorkeursinstellingen voor afdrukken
	Afdrukken onderbreken
	Delen
	Printer off line gebruiken
	Snelkoppeling maken
	Verwijderen
	Naam wijzigen
-	Eigenschappen

Klik op de 'afhandeling' tab en voer de waarden in zoals hieronder aangegeven:

Thermische	e overdracht 🛛 🖌	
Etiketten m	tten met tussenruimten 🔽 🗌 <u>S</u> ensor omzetten	
3.1 mm	Gatverschuiving:	0.0 mm
	Markeringsverschuiving:	
aeen		~
		~
	Invoer sansassen	
	1014001 ddripdssorn	• **
	Thermisch Etiketten n 3.1 mm	Thermische overdracht Etiketten met tussenruimten 3.1 mm Gatverschuiving: Markeringsverschuiving: Geen Invoer aanpassen

gina-instelling	Afbeeldingen	Afhandeling	Opties	Info
Donkerte				
Huidige prin	terinstelling gel	bruiken		
Donker:	[
-	L	<u> </u>		Y
Instellingen vor	or spelheid			
Huidiae prin	iterinstellina ael	oruiken		
Ardruksneineid	101.60 mm/:	sec 💌		
Opties voor ren	deren			
Rechtstreel	(s verzenden v	an afheeldinge	n naar im	naginghuffer toestaan
Dubbala bu	ffer uiteeleeleele			
	itel uitschakeit	11		

Klik op de 'Opties' tab en voer de volgende waarde in:

Klik op 'OK'. De HiQ e4 driver-instellingen zijn nu afgerond.

Na het plaatsen van het inktlint en het Mediron zoals op het plaatje in de printer, moet de printer afgesteld worden.



Zet eerst de sensor zo dat het linkerlampje in het midden van de etiketruimte staat.

Zorg ervoor dat de printer aanstaat en dat alle drie de lampjes aanstaan.

Druk op de CANCEL-knop en houd deze vast totdat alle drie de lampjes beginnen te knipperen.

Laat de CANCEL-knop los en druk één keer op de FEED-knop.

De printer zal nu een aantal etiketten doorzenden om de ruimte tussen de etiketten te meten.

Om te testen, druk een paar keer op de FEED-knop, de printer zal nu 1 label per keer moeten doorzenden, elke keer dat deze knop wordt ingedrukt.

Als de printer meer dan 1 label doorstuurt dan staat de sensor waarschijnlijk niet goed ingesteld. Pas dit aan en herhaal de afstelling zoals hierboven beschreven.

De printer is nu klaar voor gebruik.

Foutmeldingen voor de HiQ e4

Aan de voorkant van de HiQ e4 zitten 3 led's

Dit is een tabel van wat u moet doen als de printer een foutmelding geeft. De fout kan worden aangegeven door een of twee van de drie led's die knipperen.

	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossingen	Opmerkingen
READY en MEDIA	Kan de ruimte	Controleer mediapad	Controleer de
ledlampjes knipperen	tussen de etiketten of de reflecterende	Controleer de positie van de mediasensor	software-instelling als u doorlopend
		Stel de mediasensor af	materiaal gebruikt
	Media rol is op	Mediarol laden	
	Mediastoring	Mediastoring verhelpen	
	Mediasensor fout	Mediasensor vervangen	
READY en RIBBON leds knipperen tegelijk	Inktlint rol is op	Inktlint laden	
	Inktlint opstopping	Inktlint storing verhelpen	
	Inktlint sensor fout	sensor vervangen	Moet door servicepersoneel worden gedaan
READY knippert	seriele interface-fout	De baud ratio controleren en de DIP switch-instellingen	
	Geheugen vol	Printer opnieuw starten	
		Reset doen	

Diversen fouten

Verticaal niet bedrukte zone (verticale witte lijn)

Doorlopende, verticale witte lijnen op het geprinte plaatje geven aan dat de printkop vuil is of niet goed functioneert.

Als het probleem niet verholpen kan worden door de printkop schoon te maken met isopropyl alcohol, dan moet deze vervangen worden.

PC geeft aan: 'Printer Timeout'

- 1. Controleer of de kabel van de printer aangesloten is op de PC en de printer.
- 2. Controleer of de printer aanstaat.

Als deze acties de fout niet oplossen, neem dan contact op met uw verkoper of technische klantenservice.

Gegevens zijn naar de printer gestuurd maar er is geen afdruk

- 1. Controleer of the juiste Windows printer driver geselecteerd is.
- 2. Doe een reset.

Als hiermee de fout niet is opgelost, neem dan contact op met uw verkoper of technische klantenservice.

Printkwaliteitsproblemen

- 1. Controleer de tempratuur instellingen.
- 2. Pas de printsnelheid aan.
- 3. Reinig de printkop en platenroller met isopropyl alcohol.
- 4. Zorg ervoor dat de juiste media en band in de printer geladen zijn.
- 5. Gebruik enkel materiaal van goede kwaliteit.

Printer opnieuw instellen

Nadat de bovenstaande acties zijn uitgevoerd, druk dan op CANCEL om te resetten. De printer is dan weer klaar voor gebruik.

Andere problemen

Als problemen voorkomen die hier niet beschreven staan, neem dan contact op met uw verkoper of de technische klantenservice.

Overzicht van de apparatuur



- 1 BEDIENINGSPANEEL
- 2 KAP 3 EENHEID OM DE BAND AF
- 4 PRINTKOP
- 5 PRINTKOPHOUDER
- PRINTMODULE 6
- 7 MEDIAHOUDER 8
 - MEDIALEIDER KNOP OM DE PRINTMODULE
- 9 TE DEBLOKKEREN
- 10 MEDIASENSOR
- 11 MEDIAROL
- 12 ONDERRUIMTE
- 13 MEDIA UITGANGSPAD
- 14 SERIELE PORT
- 15 PARALLELE PORT
- 16 DIP-SWITCHES
- 17 USB PORT 18 HOOFDSCHAKELAAR
- TE WIKKELEN
- **19 ETHERNET PORT**
 - 20 STOPCONTACT



- 1 TRANSFORMATOR
- 2 KABEL
- 3 2 MEDIAROLGELEIDERS
- 4 CD-ROM MET SOFTWARE
- 5 MEDIASPOEL 6 LEGE BANDROL
- 7 BANDROL 8 MEDIAROL
- 9 2 MEDIA-ADAPTORS
- 10 2 BANDSPOELEN 11 HANDLEIDING (NIET GETOOND)

thermopatch.com

Installatie Epson LQ 680 ESC/P 2

Sluit de printer aan en stop het materiaal van thermopatch in de printer



Op de support-CD van Thermopatch kunt u meer informatie vinden over de Epson LQ 680 printer.

! Zorg ervoor dat het niveau van de papierdikte op 4 staat voor Plytex[®]. Als de printkop te dicht bij het materiaal zit kan de kop beschadigd worden.

! Zorg ervoor dat de Plytex[®] dicht achter de printer geplaatst is. Als dit niet het geval is dan kunnen de etiketten vastraken in de printer. Dit kan de printer beschadigen.

! Voor Diecut-band, met of zonder logo, is er een rolhouder beschikbaar die achter de printer geplaatst moet worden voor optimaal transport van de band.

Driverinstallatie voor Epson LQ 680 ESC/P 2

Klik op "Start" en selecteer "Printers en Faxapparaten".

Hierna volgt het scherm:



Klik op Volgende.

Wizard Printer toevoegen
Lokale of netwerkprinter De wizard heeft een type printer nodig voor de installatie.
Selecteer de printer die u wilt gebruiken:
Lokale printer die met deze computer is verbonden
Mijn Plug en Play-printer <u>a</u> utomatisch detecteren en installeren
Netwerkprinter of een printer die met een andere computer is verbonden
Selecteer de optie Lokale printer als u een netwerkprinter wilt instellen die niet op een printserver is aangesloten.
<⊻orige Volgende > Annuleren

Klik op Volgende.

Computers communiceren	met printers via poorten.
Selecteer de poort die doo staat, kunt u een nieuwe p	r de printer moet worden gebruikt. Als de poort niet in de lijst oort maken.
Deze poort gebruiken:	LPT1: (Aanbevolen printerpoort)
Opmerking: de meeste printer te communicere volgt moeten uitzien:	computers gebruiken poort LPT1 om met een lokale n. De connector voor deze poort zou er ongeveer als
	A A
0-	n:
 Een nieuwe poort make 	
C Een nieuwe poort <u>m</u> ake Type poort:	CutePDF Writer Monitor

thermopatch.com

B · · · · · ·	
Fabrikant en mo	stalleren del bepalen welke printersoftware moet worden gebruikt.
Selecteer de diskette/cd-ro	abrikant en het model van de printer. Klik op Bladeren als er een m met installatiesoftware bij de printer is geleverd. Zoek in de documentatie
van de printe	naar compatibele printersoftware als deze niet in de lijst staat.
Fabrikant	Printere A
Diconix	Epson LQ-670 ESC/P 2
Digital	Epson LQ-680 ESC/P 2
Fuji Xerox	Epson LQ-680Pro ESC/P 2
Fujitsu	Epson LQ-800
000	a is digitaal ondertekend. Windows Update Bladeren.
 Dit stuurprogramm 	
Dit stuurprogramm Meer informatie ov	er het ondertekenen van stuurprogramma's
Dit stuurprogramm Meer informatie ov	er het ondertekenen van stuurprogramma's
Dit stuurprogramm Meer informatie ov	er het ondertekenen van stuurprogramma's

Selecteer 'Epson' aan de linkerkant en aan de rechterkant 'EPSON LQ-680 ESC/P 2'.

Klik op Volgende.

izar	d Printer toevoegen
Ge	ef de printer een naam U dient een naam aan deze printer toe te wijzen.
	Geef een naam voor deze printer op. Aangezien sommige programma's geen namen met meer dan 31 tekens voor de combinatie van server- en printernaam ondersteunen, kunt u de naam het beste zo kort mogelijk houden.
	Printernaam:
	Wiit u deze printer als standaardprinter gebruiken?
	< Vorige Volgende > Annuleren

Klik op Volgende.

izard Printer toevoe	gen
Printer delen U kunt deze printer	delen met andere netwerkgebruikers.
Als u deze printer wi naam accepteren ol gebruikers in het ne	It delen, moet u een share-naam opgeven. U kunt de voorgestelde zelf een naam opgeven. De share-naam is de naam die andere twerk te zien krijgen.
O <u>S</u> hare-naam:	
	<⊻orige Volgende> Annuleren
	Kiik op volgende.
zard Printer toevoe Testpagina afdrukke U kunt een testpagii geïnstalleerd.	gen n na afdrukken om te bevestigen dat de printer correct is
Wilt u een testpagin	a afdrukken?
().la	

Selecteer 'Nee' en klik op Volgende.

Volgende >

Annuleren

< <u>V</u>orige

Wizard Printer toevoegen			
De wi	De wizard Printer toevoegen		
U hebt de De volgen	U hebt de wizard Printer toevoegen voltooid. De volgende instellingen zijn geselecteerd:		
Naam:	Epson LQ-680 ESCP 2		
Share-naa	m: <niet gedeeld=""></niet>		
Poort	LPT1:		
Model:	Epson LQ-680 ESC/P 2		
Standaard	Nee		
Testpagina	a: Nee		
Klik op Vol	tooien als u deze wizard wilt sluiten.		
	< <u>V</u> orige Voltooien Annuleren		

Klik op voltooien.



Rechtermuisklik op de EpsonLQ-680 ESC/P 2 en selecteer eigenschappen.

Ga naar de folder printers en faxapparaten. Rechtermuis op de printer en selecteeer voorkeursinstellingen voor afdrukken, kies dan "apparaatinstellingen: en selecteer 'handmatige papierinvoer Zet deze op Make your mark.

Doe daarna hetzelfde voor Papierinvoer Bak 1, Papierinvoer Bak 2 en Kettingformulierinvoer" ook op Make your Mark.

L Islan		roollen Geavanceerd
Utility	Beveiliging	Apparaatinstellingen
Apparaatinst	ellingen van EPSON L g van formaat aan p matige papierinvoer:	Q-680 ESC/P 2 apierlade MakeYourMark
Papie Papie Kettir	rinvoer - Bak 1: <u>Lette</u> rinvoer - Bak 2: <u>Lette</u> ngformulierinvoer: <u>Le</u> bare opties rsteunde printerlette	O Niet beschikbaar O Niet beschikbaa
1	111	Kettingpapier: 11 × 8,5 inc Kettingpapier: 210 × 305 m Legal Letter

Pas de veranderingen toe en klik op OK.

De printerdriver is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

Klantenservice

Mocht u meer hulp nodig hebben, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Thermopatchvestiging:

Land	Telefoon	Fax
Australië	+61 395325722	+61 395325652
Oostenrijk	+4369911489739	+43125330333110
België	+32 3 4481977	+32 3 4493994
Canada	+1 519 748-5027	+1 519 748-1543
Denemarken	+45 45 877412	+45 45883084
Finland	+358 98870120	+358 988701291
Frankrijk	+33130220808	+33130221866
Duitsland	+49441380210	+494413802121
Hongarije	+3613376972	+3613183411
Israël	+97235333997	+97235333443
Italië	+390765456006	+390765456010
Japan	+81333156224	+81333110905
Nederland	+31(0)365491133	+31(0)365320598
Noorwegen	+4764836300	+4764836310
Rusland	+70957498147	+70957305755
Slovenië	+38628055230	+38628055232
Spanje	+34946734608	+34946734614
Zuid-Afrika	+27118878410	+27118877824
Zweden	+4641514005	+4641510444
Zwitserland	+41432441050	+41432441051
Groot-Brittannië	+441539722122	+441539721000
Verenigde Staten	+1 315 446-8110	+1 315 445-8046



Thermopatch Corporate Headquarters Thermopatch European Headquarters Thermopatch Australia Pty Ltd Thermopatch Canada Inc

USAT +1 315 446-8110F +1 315 445-8046The NetherlandsT +31 36 549 11 11F +31 36 532 03 98AustraliaT +61 395325722F +386 2 80 55 232CanadaT +1 519 748-5027F +1 519 748-1543

sales@thermopatch.nl marktpatchaust@bigpond.com.au broussel@thermopatch.com